MySafe Thunderbolt™ 3 M.2 PCIe SSD External Case

For M.2 NVMe Cards

User guide • Gebrauchsanweisung • Mode d'emploi
Manual de instrucciones • Manuale • Uživatelská příručka
Instrukcje obsługi • Užívateľská príručka • Vartotojo vadovas
Handleiding

P/N: TB3MYSAFEM2

MySafe Thunderbolt™ 3 M.2 PCIe SSD External Case

EN
Please read the entire instruction manual carefully. Detailed manual is available on our website **www.i-tec.cz/en/** in the tab „Manuals, drivers“. In case of any issues, please contact our technical support at: **support@itecproduct.com**

DE
Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch. Die ausführliche Gebrauchsanweisung ist auch auf unserer Webseite **www.i-tec.cz/de/** unter „Benutzerhandbücher, Treiber“ bei diesem Produkt zu finden. Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter: **support@itecproduct.com**

FR
Veuillez lire attentivement le manuel dans son intégralité. Un manuel détaillé est disponible sur notre site **www.i-tec.cz/fr/** sous l'onglet «Manuels, pilotes». Si vous avez des problèmes, veuillez contacter notre équipe support à
support@itecproduct.com

ES
Por favor, lea atentamente todo el manual. El manual detallado está disponible en nuestro sitio web, **www.i-tec.cz/es/** bajo la pestaña "Manuales y controladores" de este producto. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte en
support@itecproduct.com

IT
Leggere attentamente tutto il Libretto d'uso. Il Libretto d'uso è a disposizione anche sulla scheda "Manuali e strumenti" del nostro sito web: **www.i-tec.cz/it/**. In caso di problemi rivolgersi al supporto tecnico: **support@itecproduct.com**

CZ
Prosíme o pečlivé přečtení celého manuálu. Podrobný manuál je k dispozici na našem webu **www.i-tec.cz** v záložce „Manuály, ovladače“ u tohoto produktu.
V případě problémů se můžete obrátit na naši technickou podporu:
support@itecproduct.com

PL
Upewnij się, że uważnie przeczytałeś instrukcji obsługi. Szczegółowy podręcznik jest dostępny na naszej stronie internetowej **www.i-tec.cz/pl/** w zakładce "Instrukcje, sterowniki". W razie jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z naszym serwisem pod adresem: **support@itecproduct.com**

SK
Prosíme o dôkladné prečítanie celého manuálu. Podrobný manuál je k dispozícii tiež na našom webe **www.i-tec.cz** v záložke „Manuály, ovladače“ pri tomto produkte. V prípade problémov sa môžete obrátiť na našu technickú podporu: **support@itecproduct.com**

LT
Prašome įdėmiai perskaityti visą vadovą. Išsamų vadovą galite rasti mūsų svetainėje **www.i-tec.cz/en/** šio produkto skyrelyje „Manuals, drivers“. Iškilus problemoms galite susisiekti su mūsų technine pagalba:
support@itecproduct.com

NL
Wij vragen u vriendelijk om de volledige handleiding zorgvuldig door te lezen. Een gedetailleerde handleiding van dit product is beschikbaar op onze website **www.i-tec.cz/nl/** onder het tabblad "Handleidingen en drivers". Mochten er zich problemen voordoen kunt u contact opnemen met ons supportcenter via **support@itecproduct.com**

MySafe USB 3.0 / USB-C
2x 3.5" HDD RAID External Case

ENGLISH.....04–05
DEUTSCH..... 06–07
FRANÇAIS..... 08–09
ESPAÑOL.....10–11
ITALIANO.....12–13
ČESKY.....14–15
POLSKI..... 16–17
SLOVENSKY..... 18–19
LIETUVOS.....20–21
NEDERLANDS.....22–23
WEEE.....24
Declaration of Conformity.....26
FCC.....27

www.i-tec.cz/en

SPECIFICATION

- External Thunderbolt 3 Frame for M.2 NVMe-based SSD drives
- Interface: 1x ThunderBolt 3 (up to 40 Gbps)
- Compatible with M.2 NVMe-based SSD drives size 2280
- Plug & Play function
- Active LED diode indicating the case state
- Weight: 140 g
- Dimensions: 108 x 66 x 18 mm
- Cable length: 190 mm

PACKAGE CONTENT

- External frame for M.2 drive
- SSD replacement tools
- Instruction manual

SYSTEM REQUIREMENTS

Windows 8/8.1/10 32/64bit, Mac OS 10.x and higher – automatic installation of drivers from the system.
A free Thunderbolt 3 port.

M.2 DISC HARDWARE INSTALLATION

Go on according to the following instructions:

1. Remove the 4 screws on the bottom of the frame and remove the cover.
2. Remove the mounting screw for the mainboard disc.
3. Insert the M.2 disc so that the cut-out in the disc corresponds to the cut-out on the M.2 connector. Then screw the M.2 drive from the other side to the base plate.
4. Screw the bottom cover on using 4 screws
5. Now the device is ready for use.

SOFTWARE INSTALLATION

Windows 8/8.1/10 32/64bit or Mac OS 10.x and higher

When connected to the computer, the device is detected and drivers are automatically installed from the system. In the Windows system, the operating system asks you if you want to enable the ThunderBolt 3 device. For proper operation of the frame select the Always enable device option. If this does not happen, you need to download the Thunderbolt 3 drivers from the Intel website. After installing the mentioned drivers, the frame should work correctly.

Remark: The case surface can be warmed up during operation. It is a usual operational feature and doesn't mean a defect. This warming-up is caused by cooling the electronics inside the case. We recommend not covering the case by things.

Remark: To ensure correct function of the device, firstly it is necessary to format the disc. Proceed according to the below mentioned instructions. As far as the disc was earlier used, it may not be a necessity. By disc formatting, you will always lose already saved data. We recommend that you save important or valuable data in more than one discs or other data recording media.

FORMATTING A NEW HDD

1. Click with the right button on „Desktop".
2. Select „Administrate".
3. Click on „Disc administration".
4. Select HDD with the marking „Unassigned" or „Uninitialized" and with the specified capacity of the inserted disc (usually a number lower by same digit places is displayed).
5. Provided the disc is not initialized, click on the left field by the right button and select „Initialize disc".
6. Click with the right button on the area of the disc and select „New simple bunch", click on „Next".
7. Leave the maximum bunch size and click on „Next".
8. Select „Assign a letter of the unit" and click on „Next".
9. Select „Format the bunch with the following setting" (leave the initial settings). Click on „Next" and „Finish".
10. HDD will be formatted. The duration of formatting depends on the HDD size; afterwards the HDD will be viewable in the system.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not expose to extreme temperatures and air humidity.
- Use the device on flat surfaces – you will prevent it from slipping and falling to the ground.
- Save the user manual for a possible use later.

In cooperation with the service department:

- Check functionality after falling to water or to the ground.
- Check functionality when the cover is broken.
- Send the device back if it does not work in accordance with the user manual.

FAQ

Available on our website **www.i-tec.cz/en/** on the „FAQ" tab of this product.

SPEZIFIKATION

- Externes Thunderbolt 3 Gehäuse für M.2 NVMe-basierte SSD-Festplatten
- Übertragungsschnittstelle: 1x Thunderbolt 3 (bis zu 40 Gbps)
- Kompatibel mit M.2 NVMe-basierten SSD-Festplatten 2280
- Unterstützung von Funktion Plug & Play
- Aktive LED Kontrollleuchte, die den Stand des Gehäuses anzeigt
- Gewicht: 140 g
- Maße: 108 x 66 x 18 mm
- Kabellänge: 190 mm

LIEFERUMFANG

- Externes Gehäuse für M.2-Festplatte
- Werkzeuge für den SSD-Austausch
- Benutzerhandbuch

SYSTEMANFORDERUNGEN

Windows 8 / 8.1 / 10 32 / 64bit, Mac OS 10.x und höher - Automatische Treiberinstallation vom System.
Kostenloser Thunderbolt 3-Port

HARDWAREINSTALLATION DER M.2 FESTPLATTE

Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen:

1. Lösen Sie die 4 Schrauben an der Unterseite des Gehäuses und entfernen Sie die Abdeckung.
2. Lösen Sie die Schraube, um die Festplatte von der Systemplatine zu befestigen.
3. Legen Sie die M.2-Festplatte so ein, dass der Ausschnitt in der Festplatte dem Ausschnitt am M.2-Anschluss entspricht. Dann die M.2-Scheibe auf der anderen Seite auf die Grundplatte schrauben.
4. Schrauben Sie die untere Abdeckung mit 4 Schrauben fest
5. Jetzt ist das Gerät betriebsbereit.

SOFTWAREINSTALLATION

Windows 8/8.1/10 32/64bit oder Mac OS 10.x und höher

Nach dem Anschließen des Geräts an den Computer, werden die Treiber automatisch vom System installiert.. Unter Windows werden Sie vom Betriebssystem gefragt, ob Sie ThunderBolt 3-Geräte aktivieren möchten. Wählen Sie: Gerät immer aktivieren - für einen ordnungsgemäßen Gehäusebetrieb. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie die Thunderbolt 3-Treiber von der Intel-Website herunterladen. Nach der Installation der genannten Treiber sollte das Gehäuse problemlos funktionieren.

Bem.: Im Betrieb kann die Oberfläche des Gehäuses warm werden. Es ist eine übliche Betriebseigenschaft. Sie stellt keinen Fehlzustand dar. Auf diese Weise wird die Elektronik im Gehäuse gekühlt. Wir empfehlen, das Gehäuse nicht mit Gegenständen abzudecken.

Bem.: Damit das Gerät richtig funktioniert, ist es nötig, die Festplatte zu formatieren. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen. Falls die Festplatte vorher schon benutzt wurde, muss es nicht nötig sein. Durch Formatieren gehen die schon gespeicherten Daten verloren. Es ist empfehlenswert, wichtige oder wertvolle Daten auf mehrere Festplatten oder andere Speichermedien zu speichern.

FORMATIEREN DER NEUEN FESTPLATTE

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Mein Computer“.
2. Wählen Sie „Bearbeiten“.
3. Klicken Sie auf „Festplattenverwaltung“.
4. Wählen Sie die Festplatte, bei der „nicht zugeordnet“ beziehungsweise „nicht initialisiert“ und die Kapazität der eingelegten Festplatte entspricht (es wird um ein paar Reihen weniger angezeigt).
5. Wenn die Festplatte nicht initialisiert ist, klicken Sie mit der rechter Maustaste im linken Feld und wählen Sie „Festplatte initialisieren“.
6. Klicken Sie mit der rechter Maustaste auf den Bereich der Festplatte und wählen Sie „Neuer einfacher Bund“, klicken Sie auf „Weiter“.
7. Die Größe des Bundes lassen Sie auf Maximum und klicken auf „Weiter“.
8. Wählen Sie „Buchstaben der Einheit zuordnen“ und klicken Sie auf „Weiter“.
9. Wählen Sie „Bund mit folgender Einstellung formatieren“ (belassen sie die Werkseinstellung). Klicken Sie auf „Weiter“ und „Beenden“.
10. HDD wird formatiert. Die Formatierungszeit hängt von der Größe der Festplatte ab. Danach ist die Festplatte im System sichtbar.

SICHERHEITSHINWEISE

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen und Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie das Gerät auf flachem Untergrund, um zu verhindern, dass es rutscht und auf den Boden fällt.
- Bewahren Sie das Handbuch zur späteren Verwendung auf.

In Zusammenarbeit mit der Serviceabteilung:

- Überprüfen Sie die Funktionalität, nachdem das Gerät ins Wasser oder auf den Boden gefallen ist.
- Überprüfen Sie die Funktionalität bei Beschädigung der Abdeckung.
- Reklamieren Sie Geräte, die nicht so funktionieren wie im Handbuchs beschrieben.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Verfügbar auf unserer Webseite **www.i-tec.cz/de/** auf der Registerkarte „FAQ“ dieses Produkts.

SPÉCIFICATIONS

- Boitier Thunderbolt 3 externe pour les disques SSD M.2 NVMe
- Interface de transmission : 1x ThunderBolt 3 (jusqu'à 40 Gbps)
- Compatible avec les lecteurs disque de taille 2280 SSD M.2 NVMe
- Supporte la fonction Plug & Play
- LED indiquant l'état de fonctionnement du cadre
- Poids : 140 g
- Dimensions : 108 x 66 x 18 mm
- Longueur de câble : 190 mm

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Boitier externe pour disque M.2
- Outils pour le remplacement du disque SSD
- Guide de l'utilisateur

EXIGENCES DU SYSTÈME

Windows 8/8.1/10 32/64bit, Mac OS 10.x et supérieurs - Installation automatique des pilotes au sein du système.
Port Thunderbolt 3 libre.

INSTALLATION MATERIEL DU DISQUE M.2

Veuillez suivre ces étapes:

1. Dévissez les 4 vis situées sur le dessous du boitier et enlevez le couvercle.
2. Dévissez la vis destinée à fixer le disque sur la carte système.
3. Insérez le disque M.2 de sorte que la découpe du disque corresponde à la découpe du connecteur M.2. Vissez, ensuite, l'autre face du disque M.2 sur la plaque de base.
4. Visser le couvercle inférieur à l'aide des 4 vis
5. L'équipement est, dès maintenant, prêt à l'emploi

INSTALLATION LOGICIELLE

Windows 8 / 8.1 / 10 32 / 64bit ou Mac OS 10.x et supérieur

La détection et l'installation automatique des pilotes du système se fait après la connexion de l'équipement à l'ordinateur. Sous Windows, le système d'exploitation vous demande si vous souhaitez activer l'équipement ThunderBolt 3. Sélectionnez: Toujours activer le périphérique - pour un fonctionnement correct du boitier. Si cela ne se produit pas, vous devez télécharger les pilotes Thunderbolt 3 à partir du site Web d'Intel, et après avoir installé les pilotes mentionnés, le boitier devrait fonctionner correctement

Remarque: La surface du boitier peut devenir chaude lors du fonctionnement. Ceci est normal et ne constitue pas un défaut. C'est de cette manière que les composants électroniques refroidissent à l'intérieur du boitier. Nous recommandons de ne pas recouvrir le cadre d'objets.

Remarque: Pour un fonctionnement correct de l'appareil, veuillez d'abord formater le disque. Suivez les instructions ci-dessous. Si un disque a déjà été utilisé, cela peut ne pas être nécessaire. En formatant, vous perdrez toujours les données déjà sauvegardées. Nous recommandons que les données importantes ou précieuses soient stockées sur plusieurs disques ou autres supports d'enregistrement.

FORMATER UN NOUVEAU DISQUE DUR

1. Faites un clic droit sur "Poste de travail".
2. Sélectionnez "Gérer".
3. Cliquez sur "Gestion des disques".
4. Sélectionnez le disque dur qui est signalé comme "Non attribué" ou "Non initialisé" et où est indiqué la capacité du disque inséré (indication parfois moindre).
5. Si le disque n'est pas initialisé, faites un clic droit dans le champ gauche et sélectionnez "Initialiser le disque".
6. Faites un clic droit sur la zone du disque et sélectionnez "Nouveau volume simple", cliquez sur "Suivant".
7. Laissez le volume du disque au maximum et cliquez sur "Suivant".
8. Sélectionnez "nommez le disque" et cliquez sur "Suivant".
9. Sélectionnez "Formater le disque avec les réglages suivants" (laissez "réglage par défaut"). Cliquez sur "Suivant" et "Terminer".
10. Le formatage du disque dur s'effectue. Le temps de formatage dépend de la taille du disque dur, puis le disque dur sera visible dans le système.

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ

- Ne pas exposer aux températures extrêmes ni à l'humidité d'air.
- Veuillez utiliser, s'il vous plaît, des dessous (fonds) plats pour y poser le dispositif – pour éviter son glissement et tombée à terre.
- Veuillez garder, s'il vous plaît, le présent Guide d'instructions et mode d'emploi pour son éventuelle utilisation postérieure.

Veuillez collaborer, s'il vous plaît, avec le Département de Service :

- Pour vérifier le bon et correct fonctionnement du dispositif après une tombée à l'eau ou à terre.
- Pour vérifier le bon et correct fonctionnement quand le couvercle montre une rupture.
- Pour procéder à une réclamation du dispositif qui ne fonctionne pas conformément au présent Guide d'instructions et mode d'emploi.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

À votre disposition sur notre page web **www.i-tec.cz/fr/**, où se trouvent sous l'onglet de « FAQ » qui correspondent au respectif produit.

ESPECIFICACIONES

- i-tec MySafe Thunderbolt 3 Caja externa para los M.2 NVMe Based SSD discos
- Interfaz de transmisión: 1x ThunderBolt 3 (hasta 40 Gbps)
- Compatible con discos M.2 NVMe Based SSD de tamaño 2280
- Soporte de función Plug & Play
- Señalización LED
- Peso: 140 g
- Dimensiones: 108 x 66 x 18 mm
- Longitud del cable: 190 mm

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Caja externa para disco M.2
- Herramientas de reemplazo de SSD
- Guía del usuario

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows 8 / 8.1 / 10 32/64bit, Mac OS 10.x y superior - Instalación automática de controladores del sistema.
Un puerto Thunderbolt 3 libre.

INSTALACIÓN HARDWARE DEL DISCO M.2

Sigua estos pasos:

1. Desatornille los 4 tornillos en la parte inferior de la caja y retire la cubierta.
2. Desatornille el tornillo para fijar el disco de la placa base.
3. Inserte el disco M.2 de modo que el corte en el disco corresponda con el corte en el conector M.2. Luego atornille el disco M.2 del otro lado a la placa base.
4. Atornille la tapa inferior con 4 tornillos
5. Ahora el dispositivo está listo para usar.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Windows 8 / 8.1 / 10 32/64 bit o Mac OS 10.X o superior

Al conectarse a una computadora, se detecta e instala automáticamente los controladores del sistema. Para Windows, el sistema operativo le pregunta si desea habilitar los dispositivos ThunderBolt 3. Seleccione: habilitar siempre el dispositivo para el correcto funcionamiento del dispositivo. Si esto no sucede, debe descargar los controladores Thunderbolt 3 del sitio web de Intel, luego de instalar los controladores, el dispositivo debe funcionar sin problemas.

Nota: Durante el funcionamiento, la superficie de la carcasa puede calentarse. Esta es una característica operativa normal y no es un defecto. Así es como la electrónica se enfría dentro de la caja. Recomendamos que ningún objeto cubra la carcasa.

Nota: Para un funcionamiento correcto del dispositivo, primero debe formatearse el disco. Siga las instrucciones a continuación. Si un disco ha sido usado previamente, puede que no sea necesario formatearlo. Al formatear, siempre perderá los datos ya guardados. Recomendamos que los datos importantes o valiosos se almacenen en múltiples discos u otros medios de grabación.

FORMATEAR UN NUEVO DISCO DURO

1. Haga clic derecho en "Mi PC".
2. Seleccione "Administrar".
3. Haga clic en "Administración de discos".
4. Seleccione la unidad de disco duro que dice "Sin asignar" o "Sin inicializar" y la capacidad del disco insertado se muestra algunas veces menos que el disco tiene.
5. Si el disco no está inicializado, haga clic derecho en el cuadro de la izquierda y seleccione "Inicializar disco".
6. Haga clic derecho en el área del disco y seleccione "Nuevo volumen simple", haga clic en "Siguiente".
7. Deje el tamaño del volumen al máximo y haga clic en "Siguiente".
8. Seleccione "Asignar una letra de unidad" y haga clic en "Siguiente".
9. Seleccione "Dar formato al volumen con la siguiente configuración" (deje la configuración predeterminada). Haga clic en "Siguiente" y "Finalizar".
10. Formateo de la unidad de disco duro. El tiempo de formateo depende del tamaño de la unidad de disco duro, luego la unidad de disco duro es visible en el sistema

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas y a la humedad del aire.
- Utilice el dispositivo en superficies planas, evite que pueda deslizarse y caer al suelo.
- Conserve el manual para un eventual uso en el futuro.

En colaboración con el departamento de servicio técnico:
- Verifique el funcionamiento tras una caída al agua o al suelo.
- Compruebe el funcionamiento en caso de que la cubierta esté agrietada.
- Formule una reclamación del dispositivo según lo indicado en el manual.

PREGUNTAS FRECUENTES

Disponible en nuestra página web **www.i-tec.cz/es**, en la pestaña “FAQ” de este producto.

SPECIFICAZIONI TECNICHE

- Involucro esterno Thunderbolt 3 per dischi M.2 NVMe Based SSD
- Interfaccia di trasmissione: 1 porta ThunderBolt 3 (fino a 40 Gbps)
- Compatibile con dischi M.2 NVMe Based SSD di dimensione 2.280
- Supporta la funzione Plug & Play
- La spia LED attiva indica lo stato dell'involucro
- Peso: 44 g
- Dimensioni: 110 x 40 x 9 mm
- Lunghezza del cavo: 190 mm

CONTENUTO CONFEZIONE

- Involucro esterno per disco M.2
- Utensili per sostituire il disco SSD
- Libretto d'uso

REQUISITI DI SISTEMA

Windows 8/8.1/10 32/64bit, Mac OS 10.x o superiore – installazione automatica degli strumenti dal sistema.
Una porta Thunderbolt 3 libera

INSTALLAZIONE HARDWARE DEL DISCO M.2

Procedere secondo le seguenti istruzioni:

1. Togliere 4 viti posizionate sul lato inferiore dell'involucro ed estrarre il coperchio.
2. Togliere la piccola vite che fissa il disco alla scheda madre.
3. Inserire il disco M.2 facendo combaciare l'incavo del disco con l'incavo del connettore M.2. Avvitare il disco M.2 alla scheda madre partendo dal lato opposto.
4. Avvitare l'involucro inferiore usando 4 viti.
5. A quel punto il dispositivo è pronto a essere usato.

INSTALLAZIONE SOFTWARE

Windows 8 / 8.1 / 10 32/64bit o Mac OS 10.x o superiore

Il dispositivo unito al computer procede al rilevamento e all'installazione automatica degli strumenti dal sistema. Il sistema operativo Windows chiede l'autorizzazione del dispositivo ThunderBolt 3. Per il corretto funzionamento dell'involucro scegliere l'opzione: "Autorizzare sempre il dispositivo". Se gli strumenti Thunderbolt 3 non vengono scaricati automaticamente dal sistema, scaricarli dalle pagine della Intel. Dopo l'installazione dei detti strumenti l'involucro dovrebbe funzionare senza problemi.

Nota: Durante il funzionamento la superficie dell'involucro può riscaldarsi. Questo fenomeno è normale e non segnala alcun guasto siccome in questo modo i dispositivi elettronici, nascosti dentro l'involucro, vengono raffreddati. Si consiglia di non coprire l'involucro con altri oggetti.

Nota: Per una corretta funzione del dispositivo occorre formattare prima il disco. Seguire le istruzioni indicate in avanti. Qualora il disco sia stato usato già, la formattazione potrà essere omessa. Si precisa che la formattazione cancella sempre i dati archiviati, quindi, si consiglia di archiviare i dati importanti e di valore su più dischi o su altri dispositivi di archiviazione.

FORMATTAZIONE DI UN NUOVO DISCO RIGIDO

1. Cliccare con il pulsante destro del mouse sull'icona "Computer".
2. Cliccare sulla voce "Gestione computer".
3. Cliccare sulla voce "Gestione dischi".
4. Selezionare il disco rigido che riporta la scritta "Non formattato" o eventualmente "Non inizializzato" assieme all'informazione sulla sua capacità (può essere visualizzato il valore molto inferiore).
5. Qualora il disco non sia ancora inizializzato, cliccare con il pulsante destro del mouse sul campo sinistro e scegliere la voce "Inizializzare il disco".
6. Cliccare con il pulsante destro del mouse sul campo del disco e scegliere la voce "Nuovo volume semplice" e poi su "Altro".
7. Lasciare il volume al valore massimo e cliccare su "Altro".
8. Selezionare la voce "Cambiare la lettera all'unità" e cliccare su "Altro".
9. Selezionare la voce "Formattare l'unità con seguente impostazione" (lasciare l'impostazione di partenza) e cliccare su "Altro" e su "Finire".
10. A questo punto si avvia la formattazione del disco rigido. La durata della formattazione dipende dalla dimensione del disco rigido, dopodiché sarà visibile nel sistema operativo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Evitare i valori estremi della temperatura e dell'umidità.
- Usare il dispositivo su un supporto orizzontale per evitare la caduta per terra a causa del suo scivolamento.
- Conservare gli strumenti e anche il Libretto d'uso.

In collaborazione con il Centro di assistenza tecnica

- controllare il funzionamento del dispositivo dopo la sua caduta per terra o nell'acqua
- verificare il funzionamento del dispositivo in caso di rottura dell'involucro
- sporgere il reclamo se il dispositivo non funziona secondo il Libretto d'uso.

DOMANDE FREQUENTI

Si veda la scheda "FAQ" di questo prodotto sulle seguenti pagine web **www.i-tec.cz/it.**

SPECIFIKACE

- Externí Thunderbolt 3 rámeček pro M.2 NVMe Based SSD disky
- Přenosové rozhraní: 1x ThunderBolt 3 (až 40 Gbps)
- Kompatibilní s M.2 NVMe Based SSD disky velikostí 2280
- Podpora funkce Plug & Play
- Aktivní LED dioda indikující stav rámečku
- Hmotnost: 140 g
- Rozměry: 108 x 66 x 18 mm
- Délka Kabelu: 190 mm

OBSAH BALENÍ

- Externí rámeček pro M.2 disk
- Nářadí pro výměnu SSD
- Uživatelská příručka

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Windows 8/8.1/10 32/64bit, Mac OS 10.x a vyšší – automatická instalace ovladačů ze systému.
Volný Thunderbolt 3 port

HARDWAROVÁ INSTALACE M.2 DISKU

Postupujte dle následujících pokynů:

1. Vyšroubujte 4 šroubky na spodní straně rámečku a sejměte kryt.
2. Odšroubujte šroubek určený pro fixaci Disku ze základní desky.
3. Vložte M.2 disk tak, aby výřez v disku odpovídal výřezu na M.2 konektoru. Poté M.2 disk na opačné straně přišroubujte k základní desce.
4. Přišroubujte spodní kryt pomocí 4 šroubků
5. Nyní je zařízení připraveno k použití.

SOFTWAROVÁ INSTALACE

Windows 8/8.1/10 32/64bit nebo Mac OS 10.x a vyšší

Po připojení zařízení k počítači dojde k detekci a automatickému nainstalování ovladačů ze systému. U systému Windows se vás OS zeptá, zda chcete povolit ThunderBolt 3 zařízení. Vyberte možnost: Vždy povolit zařízení – pro správnou funkci rámečku. Pokud se tak nestane, je nutné stáhnout Thunderbolt 3 ovladače ze stránek Intelu, po instalaci zmíněných ovladačů by již rámeček měl fungovat bez problémů.

Pozn.: Při provozu může docházet k zahřívání povrchu rámečku. Toto je běžná provozní vlastnost a není na závadu. Takto se chladí elektronika uvnitř rámečku. Doporučujeme rámeček nezakrývat předměty.

Pozn.: Pro správnou funkci zařízení je třeba disk nejprve naformátovat. Postupujte podle pokynů uvedených níže. Pokud byl již disk dříve používán, nemusí být toto nutností. Formátováním vždy přijdete o již uložená data. Důležitá či hodnotná data doporučujeme mít uložena na více discích či jiných záznamových médiích.

FORMÁTOVÁNÍ NOVÉHO HDD

1. Klikněte pravým tlačítkem na „Tento počítač“.
2. Zvolte „Spravovat“.
3. Klikněte na „Správa disků“.
4. Zvolte HDD, u kterého je uvedeno „Nepřiřazeno“ případně „Neinicializováno“ a udaná kapacita vloženého disku (zobrazeno bývá o několik řádů míň).
5. Pokud není disk inicializován, klikněte v levém poli pravým tlačítkem a zvolte „Inicializovat disk“.
6. Pravým tlačítkem klikněte na oblast disku a zvolte „Nový jednoduchý svazek“, klikněte na „Další“.
7. Velikost svazku ponechejte na maximu a klikněte na „Další“.
8. Zvolte „Přiřadit písmeno jednotky“ a klikněte na „Další“.
9. Zvolte „Naformátovat svazek s následujícím nastavením“ (ponechejte výchozí nastavení). Klikněte na „Další“ a „Dokončit“.
10. Proběhne naformátování HDD. Doba formátování je závislá na velikosti HDD, poté je HDD v systému viditelný.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nevystavujte extrémním teplotám a vlhkosti vzduchu.
- Používejte zařízení na plochých podložkách – vyvarujete se tím sklouznutí a pádu na zem.
- Uschovejte manuál pro pozdější možné použití.

V součinnosti se servisním oddělením:

- Ověřte funkčnost po pádu do vody nebo na zem.
- Ověřte funkčnost při prasknutí krytu.
- Reklamujte zařízení nefungující dle manuálu.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

K dispozici na našem webu **www.i-tec.cz** v záložce „FAQ“ u tohoto produktu.

SPECYFIKACJA

- Zewnętrzna obudowa Thunderbolt 3 na Dysk SSD M.2 NVMe
- Interfejs: 1x Thunderbolt 3 (do 40 Gbps)
- Kompatybilny z dyskami SSD M.2 NVMe o rozmiarze 2280
- Plug & Play
- Aktywna dioda LED sygnalizuje status obudowy
- Waga: 140 g
- Wymiary: 108 x 66 x 18 mm
- Długośc kabla: 190 mm

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Obudowa zewnętrzna dla Dysku M.2
- Narzędzia do wymiany SSD
- Instrukcja obsługi

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Windows 8/8.1/10 32/64bit, Mac OS 10.x oraz nowsze – automatyczna instalacja sterowników z system.
Wolny port Thunderbolt 3.

INSTALACJA DYSKU M.2

Postępuj wg poniższej instrukcji:

1. Odkręć 4 śruby w dolnej części obudowy i zdejmij pokrywkę.
2. Odkręć śrubę mocującą na płycie głównej.
3. Włóż Dysk SSD M.2 tak, aby wycięcie w dysku odpowiadało wycięciu na złączu M.2. Następnie przykręć Dysk M.2 od drugiej strony, do płyty głównej.
4. Przykręć dolną pokrywę za pomocą 4 śrub
5. Teraz urządzenie jest gotowe do użycia.

INSTALACJA PROGRAMOWA

Windows 8/8.1/10 32/64bit LUB Mac OS 10.x oraz nowsze

Po podłączeniu do komputera urządzenie zostaje wykryte, a sterowniki są automatycznie instalowane z systemu. W systemie Windows system operacyjny zapyta, czy chcesz włączyć urządzenie ThunderBolt 3. Aby prawidłowo obsługiwać obudowę, wybierz opcję Zawsze włączaj urządzenie. Jeśli tak się nie stanie, musisz pobrać sterowniki Thunderbolt 3 ze strony internetowej firmy Intel. Po zainstalowaniu wymienionych sterowników obudowa powinna działać poprawnie..

Uwaga: Powierzchnia obudowy podczas jej pracy może nagrzewać się. Jest to normalna właściwość i nie oznacza defektu. Nagrzewanie spowodowane jest chłodzeniem elektroniki wewnątrz obudowy. Zalecamy aby obudowa nie była przykrywana innymi rzeczami.

Uwaga: W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia należy w pierwszej kolejności sformatować dysk. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Jeżeli dysk był już wcześniej używany formatowanie może nie być konieczne. Podczas formatowania dysku wszystkie zapisane wcześniej dane zawsze zostaną usunięte. Zalecamy tworzenie kopii bezpieczeństwa i zapisywanie istotnych danych na więcej niż jednym dysku czy też innym zapisywalnym nośniku pamięci

FORMATOWANIE NOWEGO DYSKU

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy “Komputer”
2. Wybierz „Zarządzaj“.
3. Kliknij na „Zarządzanie dyskami“.
4. Wybierz zaznaczony dysk „Nieprzypisany“ lub „Niezainicjowany“ z odpowiednią pojemnością (pokazywana wartość jest nieznacznie niższa).
5. Umieszczony dysk nie jest zainicjowany, kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym obszarze i wybierz „Zainicjuj dysk“.
6. Kliknij prawym przyciskiem myszy na obszar dysku I wybierz “nowy wolumen prosty” i kliknij “Dalej”.
7. Ustaw rozmiar wolumenu na maksimum, a następnie kliknij "Dalej".
8. Wybierz „Przypisz literę dysku“ i kliknij „Dalej“.
9. Wybierz „Format wolumenu z następującymi ustawieniami” (pozostaw ustawienia domyślne). Kliknij „Dalej“ i „Zakończ“.
10. HDD zostanie sformatowany. Czas formatowania zależny jest od pojemności dysku; po sformatowaniu dysk będzie widoczny w systemie.

INSTRUCKJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wysokiej wilgotności.
- Używać urządzenia na powierzchniach płaskich w celu uniknięcia upadku.
- Zachować instrukcję do ewentualnego późniejszego użycia.

We współpracy z działem serwisu:

- Sprawdzić funkcjonalność po upadku do wody lub na twarda powierzchnię
- Sprawdzić funkcjonalność gdy obudowa uległa uszkodzeniu
- Odesłać urządzenie gdy nie pracuje zgodnie z instrukcją.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Dostępne na naszych stronach **www.i-tec.cz/pl/** w zakładce „FAQ“ przy niniejszym produkcie.

ŠPECIFIKÁCIE

- Externý Thunderbolt 3 rámček pre M.2 NVMe Based SSD disky
- Prenosové rozhranie: 1x ThunderBolt 3 (až 40 Gbps)
- Kompatibilné s M.2 NVMe Based SSD disky veľkosti 2280
- Aktívna LED dióda indikujúca stav rámčeku
- Hmotnosť: 140 g
- Rozmery: 108 x 66 x 18 mm
- dĺžka kábla: 190 mm

OBSAH BALENIA

- Externý rámček pre M.2 disk
- Náradie pre výmenu SSD
- Užívateľská príručka

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

Windows 8/8.1/10 32/64bit, Mac OS 10.x a vyšší – automatická inštalácie ovládačov zo systému.
Voľný Thunderbolt 3 port

HARDWAROVÁ INŠTALÁCIA M.2 DISKU

Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Odskrutkujte 4 skrutky na spodnej strane rámčeku a zložte kryt.
2. Odskrutkujte skrutku určenú pre fixáciu Disku zo základnej dosky.
3. Vložte M.2 disk tak, aby výrez v disku odpovedal výrezu na M.2 konektore. Potom M.2 disk na opačnej strane priskrutkujte k základnej doske.
4. Priskrutkujte spodný kryt pomocou 4 skrutiek
5. Teraz je zariadenie pripravené na použitie.

SOFTWAROVÁ INŠTALÁCIA

Windows 8/8.1/10 32/64bit alebo Mac OS 10.x a vyšší

Po pripojení zariadenia k počítaču dôjde k detekcii a automatickému nainštalovaniu ovládačov zo systému. V systéme Windows sa vás OS opýta, či chcete povoliť ThunderBolt 3 zariadenie. Vyberte možnosť: Vždy povoliť zariadenie – pre správnu funkciu rámčeku. Pokiaľ sa tak nestane, je nutné stiahnuť Thunderbolt 3 ovládače zo stránok Intelu, po inštalácii zmienených ovládačov by už rámček mal fungovať bez problémov.

Pozn.: Pri prevádzke môže dochádzať k zahrievaniu povrchu rámčeku. Toto je bežná prevádzková vlastnosť a nie je na závadu. Takto sa chladí elektronika vo vnútri rámčeku. Doporučujeme rámček nezakrývať predmetmi.

Pozn.: Pre správnu funkciu zariadenia je treba disk najprv naformátovať.

Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Pokiaľ bol už disk predtým používaný, nemusí byť toto nutnosť. Formátovaním vždy prídete o už uložené dáta. Dôležité či hodnotné dáta doporučujeme mať uložené na viacerých diskoch či iných záznamových médiách.

FORMÁTOVANIE NOVÉHO HDD

1. Kliknite pravým tlačidlom na „Tento počítač".
2. Zvoľte „Spravovať".
3. Kliknite na „Správa diskov".
4. Zvoľte HDD, pri ktorom je uvedené „Nepriradené" prípadne „Neinicializované" a udaná kapacita vloženého disku (zobrazená býva o niečo nižšia).
5. Pokiaľ nie je disk inicializovaný, kliknite v ľavom poli pravým tlačidlom a zvoľte „Inicializovať disk".
6. Pravým tlačidlom kliknite na oblasť disku a zvoľte „Nový jednoduchý zväzok", kliknite na „Ďalší".
7. Veľkosť zväzku ponechajte na maxime a kliknite na „Ďalší".
8. Zvoľte „Priradiť písmeno jednotky" a kliknite na „Ďalší".
9. Zvoľte „Naformátovať zväzok s nasledujúcim nastavením" (ponechajte základné nastavenie). Kliknite na „Ďalší" a „Dokončiť".
10. Prebehne naformátovanie HDD. Doba formátovania je závislá na veľkosti HDD, potom je HDD v systéme viditeľný.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nevystavujte extrémnym teplotám a vlhkosti vzduchu.
- Používajte zariadenie na plochých podložkách – vyvarujete sa tým skĺznutiu a pádu na zem.
- Uschovajte manuál pre neskoršie možné použitie.

V súčinnosti so servisným oddelením:

- Overte funkčnosť po páde do vody alebo na zem.
- Overte funkčnosť pri prasknutí krytu.
- Reklamujte zariadenie nefungujúce podľa manuálu.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

K dispozícii na našom webe **www.i-tec.cz** v záložke „FAQ" pri tomto produkte.

SPECIFIKACIJA

- Išorinis Thunderbolt 3 rėmelis skirtas M.2 NVMe Based SSD diskams
- Perdavimo sąsaja: 1x ThunderBolt 3 (iki 40 Gbps)
- Suderintas su 2280 dydžio M.2 NVMe Based SSD diskais
- Palaikymas funkcijos Plug & Play
- Aktyvi LED lemputė rodo rėmelio būklę
- Svoris: 140 g
- Matmenys: 108 x 66 x 18 mm
- Laido ilgis: 190 mm

PAKUOTĖS SUDĖTYJE:

- Išorinis rėmelis skirtas M.2 diskui
- Įrankiai SSD pakeitimui
- Vartotojo vadovas

SYSTEMOS REIKALAVIMAI

Windows 8/8.1/10 32/64bit, Mac OS 10.x ir aukštesnė – automatinis valdiklių instaliavimas iš sistemos.
Laisvas Thunderbolt 3 prievadas

HARDWARE INSTALIACIJA DISKO M.2

Vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais:

1. Apatinėje rėmelio dalyje prisukite 4 varžtus ir nuimkite dangtį.
2. Išsukite varžtą skirtą Disko iš pagrindinės plokštės pritvirtinimui.
3. Įdėkite M.2 disk taip, kad išpjova diske atitiktų išpjovai M.2 konektoriuje. Po to, priešingoje pusėje esantį M.2 diską pritvirtinkite prie pagrindinės plokštės.
4. Su 4 varžtais pritvirtinkite apatinį dangtį.
5. Dabar įrenginys yra paruoštas naudoti.

SOFTWARE INSTALIACIJA

Windows 8/8.1/10 32/64bit arba Mac OS 10.x ir aukštesnė

Prijungus įrenginį prie kompiuterio jis bus aptiktas ir automatiškai instaliuoti iš sistemos valdikliai. Sistemoje Windows Jus OS klaus, ar norite įjungti ThunderBolt 3 įrenginius. Pasirinkite: Visada įjungti įrenginį – norėdami tinkamai naudoti rėmelį. Jeigu tai nevyks, būtina atstisiųsti iš Intelo svetainės Thunderbolt 3 valdiklius, instaliavus minėtus valdiklius rėmelis turėtų veikti be problemų.

Pastaba: Eksploatacijos metu rėmelio paviršius gali įkaisti. Tai yra įprasta eksploatacinė savybė ir nelaikoma defektu. Taip yra aušinama elektronika rėmelio viduje. Rekomenduojame neuždengti rėmelio daiktais.

Pastaba: Kad įrenginys veiktų teisingai pirmiausia reikia diską suformatuoti. vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais. Jeigu diskas buvo naudojamas anksčiau to gali nereikėti. Formatavimu visada prarasite išsaugotus dokumentus. Svarbius arba vertingus duomenis rekomenduojame saugoti keliuose diskuose arba kitose laikmenose.

NAUJO HDD FORMATAVIMAS

1. Dešiniuoju mygtuku paspauskite ties „Šis kompiuteris“.
2. Pasirinkite „Administruoti“.
3. paspauskite ties „Diskų administravimas“.
4. Pasirinkite HDD, prie kurio yra pažymėta „Nepriskirta“ arba „Neinicijuota“ ir yra nurodyta disko galia (įprastai rodoma keliomis eilutėmis mažiau).
5. Jeigu diskas nėra inicijuotas, paspauskite kairiajame lauke dešiniuoju mygtuku ir pasirinkite „Inicijuoti diską“.
6. dešiniuoju mygtuku paspauskite ties disku ir pasirinkite „Naujas paprastas tomas“, paspauskite ties „Kita“.
7. Palikite tomo dydį ant Maksimalaus ir paspauskite ties „Kitas“.
8. Pasirinkite „Priskirti bloko raidę“ ir paspauskite ties „Kitas“.
9. Pasirinkite „Formatuoti tomą su sekančiu nustatymu“ (palikite pradinį nustatymą). Paspauskite ties „Kitas“ ir „Užbaigti“.
10. Įvyks formatavimas HDD. Formatavimo laikas priklauso nuo HDD dydžio, po to HDD yra sistemoje matomas.

NAUDOJIMO SAUGOS TAISYKLĖS

- Saugoti nuo aukštos temperatūros ir drėgmės.
- Įrenginį naudoti ant lygių neslidžių paklotų – išvengsite slydimo ir kritimo ant žemės.
- Vadovą saugokite vėlesniam naudojimui.

Bendradarbiaudami su servisu:

- Patikrinkite veikimą po įkritimo į vandenį arba nukritimo ant žemės.
- Įskilus dangčiui patikrinkite veikimą.
- Jeigu įrenginys neveikia pateikite pretenzijas vadovaudamiesi įrenginio vadovu.

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Rasite mūsų svetainėje: **www.i-tec.cz/en/** skiltyje „FAQ“ prie šio produkto.

SPECIFICATIE

- Extern Thunderbolt 3-frame voor M.2 NVMe Based SSD-schijven
- Overdrachtsinterface: 1x ThunderBolt 3 (maximaal 40 Gbps)
- Compatibel met M.2 NVMe Based SSD-schijven grootte 2280
- Ondersteuning van de functie Plug & Play;
- Actieve LED die de framestatus indiceert
- Gewicht: 140 g
- Afmetingen: 108 x 66 x 18 mm
- Kabellengte: 190 mm

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Extern frame voor M.2-schijf
- Gereedschap voor vervanging van de SSD
- Gebruikershandleiding

SYSTEEMVEREISTEN

Windows 8/8.1/10 32/64bit, Mac OS 10.x en hoger – automatische installatie van de stuurprogramma's van het systeem.
Vrije Thunderbolt 3-poort

HARDWARE-INSTALLATIE VAN DE M.2-SCHIJF

Volg deze stappen:

1. Draai de 4 schroeven aan de onderkant van het frame los en verwijder het deksel.
2. Draai de schroef voor de bevestiging van de Schijf los van het moederbord.
3. Plaats de schijf M.2 zodanig, dat de uitsparing in de schijf overeenkomt met de uitsparing op de M.2-connector. Schroef vervolgens de M.2-schijf aan de andere kant vast op de grondplaat.
4. Schroef het rdeksel aan de onderkant vast met 4 schroeven
5. Nu is het apparaat klaar voor gebruik.

SOFTWARE-INSTALLATIE

Windows 8/8.1/10 32/64bit of Mac OS 10.x en hoger

Na het aansluiten van het apparaat op de computer worden de stuurprogramma's gedetecteerd en automatisch geïnstalleerd vanaf het systeem. Voor Windows vraagt het besturingssysteem u, of u een ThunderBolt 3-apparaat wilt toestaan. Selecteer een optie: Het apparaat altijd toestaan - voor de juiste functie van het frame. Als dit niet gebeurt, moet u de Thunderbolt 3-stuurprogramma's downloaden vanaf de Intel-website. Na het installeren van de bovengenoemde stuurprogramma's moet het frame al probleemloos werken.

Opm.: Tijdens het gebruik kan het oppervlak van het frame warm worden. Dit is een normale bedrijfsfunctie en duidt geen defect aan. Op deze manier wordt de elektronica in het frame gekoeld. We raden aan het frame met geen voorwerpen te bedekken.

Opm.: Voor een juiste werking van het apparaat moet de schijf eerst worden geformatteerd. Volg de onderstaande instructies. Als de schijf al eerder werd gebruikt, is dit misschien niet nodig. Door te formatteren, verliest u altijd de al opgeslagen gegevens. We raden aan dat belangrijke of waardevolle gegevens worden opgeslagen op meerdere schijven of andere opslagmedia.

HET FORMATTEREN VAN EEN NIEUWE HDD

1. Klik met de rechtermuisknop op "Deze computer".
2. Kies "Beheren".
3. Klik op "Beheer van schijven".
4. Selecteer de HDD met de tekst "Niet toegewezen" of "Niet-geïnitialiseerd" en de capaciteit van de geladen schijf (de weergave toont enkele graden minder).
5. Als de schijf niet is geïnitialiseerd, klik met de rechtermuisknop in het linkervak en kies "Schijf initialiseren".
6. Klik met de rechtermuisknop op het gebied van de schijf en selecteer "Nieuwe eenvoudige sectie". Klik vervolgens op "Volgende".
7. Laat de grootte van de sectie maximaal en klik op "Volgende".
8. Selecteer "Een letter van de eenheid toewijzen" en klik op "Volgende".
9. Kies "Sectie formatteren met de volgende instelling" (laat de standaardinstelling ongewijzigd). Klik op "Volgende" en "Voltooien".
10. Het formatteren van de HDD wordt uitgevoerd. De formatteringsduur is afhankelijk van de grootte van de HDD. Vervolgens is de HDD zichtbaar in het systeem.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN HET DOCKING STATION

- Stel het product niet bloot aan externe temperaturen en luchtvochtigheid.
- Gebruik het product op vlakke ondergrond – u voorkomt op die manier dat het product wegglijdt en op de grond valt.
- Bewaar de drivers en de handleiding voor event. later gebruik.

In samenwerking met de serviceafdeling:

- Controleer de functionaliteit na het vallen van het product in water of op de grond.
- Controleer de functionaliteit als het product barsten vertoont.
- Reclameer dit product als het niet werkt in overeenstemming met de handleiding.

VEELGESTELDE VRAGEN

Beschikbaar op onze website **www.i-tec.cz/nl/** op het tabblad "FAQ" bij dit product.

EUROPEAN UNION ONLY
NOTE: MARKING IS IN COMPLIANCE WITH EU WEEE DIRECTIVE

EN
This equipment is marked with the above recycling symbol. It means that at the end of the life of the equipment you must dispose of it separately at an appropriate collection point and not place it in the normal domestic unsorted waste stream. This wil benefit the environment for all. (European Union only)

DE
Dieses Produkt trägt das Recycling-Symbol gemäß der EU-Richtinie. Das bedeutet, dass das Gerät am Ende der Nutzungszeit bei einer kommunalen Sammelstelle zum recyceln abgegeben werden muss, (kostenloss). Eine Entsorgung űber den Haus-/Restműll ist nicht gestattet. Dies ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz. (Nur innerhalb der EU)

FR
Ce dispositif est revêtu du marquage avec le symbole de recyclage indiqué ci-dessus. Ça veut dire, qu'une fois découlée la vie utile dudit dispositif, vous vous voyez dans l'obligation d'assurer, que le dispositif se trouve déposé en un respectif centre de collecte, dûment établi à cette fin, et non en d'autres centres de ramassage qui soient destinés à déposer de courants déchets municipaux non triés. De cette manière, on contribue considérablement à une amélioration en matière d'environnement où nous vivons tous. (Seulement pour l'Union Européenne).

ES
El dispositivo está indicado por el símbolo de reciclaje. Esto significa que al final de la vida útil de la instalación, debe asegurarse de que se almacene por separado en un punto de recolección establecido para este fin y no en los lugares designados para la eliminación de desechos municipales ordinarios sin clasificar. Contribuirá a mejorar el medio ambiente de todos nosotros. (Sólo para la Unión Europea)

IT
Questo dispositivo è contrassegnato con il seguente simbolo di riciclaggio. Si chiede di consegnarlo alla fine del suo ciclo di vita a un Centro di raccolta dei rifiuti differenziati istituita per questo scopo e non in altri centri indicati per depositare rifiuti urbani normali non differenziati. In questo modo si contribuisce al miglioramento della qualità dell'ambiente (valido soltanto per l'Unione Europea).

CZ
Toto zařízení je označeno výše uvedeným recyklačním symbolem. To znamená, že na konci doby života zařízení musíte zajistit, aby bylo uloženo odděleně na sběrném místě, zřízeném pro tento účel a ne na místech určených pro ukládání běžného netříděného komunálního odpadu. Přispěje to ke zlepšení stavu životního prostředí nás všech. (Pouze pro Evropskou unii)

SK
Toto zariadenie je označené vyššie uvedeným recyklačným symbolom. To znamená, že na konci doby života zariadenia musíte zaistiť, aby bolo uložené oddelene na zbernom mieste, zriadenom pre tento účel a nie na miestach určených pre ukladanie bežného netriedeného komunálneho odpadu. Prispeje to k zlepšeniu životného prostredia nás všetkých. (Iba pre Európsku úniu)

PL
To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Pookresie użytkowania trzeba je zwrócic do odpowiedniego punktu zbiörki i nie wolno umiestczać go razem z nieposortowanymi odpadami. Takie dzialanie przyniese korzyść dla środowiska. (Tylko w Unii Europejskiej)

LT
Šis gaminys yra pažymetas specialiu atlieku tvarkymo ženklu. Baigus eksploataciją, gaminys turi buti atiduotas i atitinkamą surinkimo punktą ir negali buti šalinamas kartu su nerušiuojamomis atliekomis. Tokie Jusu veiksmai prisides prie aplinkos apsaugos. (Tiktai Europos Sąjungoje)

NE
Dit apparaat is voorzien van het bovenvermelde recyclingsymbool. Dit betekent dat u aan het einde van de levensduur van het apparaat ervoor dient te zorgen dat het afzonderlijk wordt opgeslagen op een verzamelpunt dat hiervoor is ingericht en niet op plaatsen die zijn aangewezen voor de verwijdering van gewoon ongesorteerd gemeentelijk afval. Dit zal bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving van ons allemaal. (Alleen voor de Europese Unie)

EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EU PREHLÁSENIE O ZHODE / EU DECLARACJA ZGODNOŚCI

Manufacturer, Der Hersteller, Výrobce, Výrobca, Producent:
i-tec Technologies s.r.o., Kalvodova 2,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Czech Republic

declares that this product / erklärt hiermit, dass das Produkt / tímto prohlašuje, že výrobek / týmto prehlasuje, že výrobok / deklaruje, že produkt

Product, Bezeichnung, Název, Názov, Nazwa:
i-tec MySafe Thunderbolt 3, External case for PCIe M.2 drive (NVMe)
Model, Modell, Model, Model, Model: *TB3MYSAFEM2 / SI-1112TB3*
Determination, Bestimmung, Určení, Určenie, Opcje:

Product is determined for using in PC as equipment. Das Produkt ist für Austattung und als Zubehör von Computern bestimmt. Výrobek je určen pro přístrojové vybavení a jako příslušenství do počítačů. Výrobok je určený pre prístrojové vybavenie a jako príslušenstvo do počítačov. Produkt jest przeznaczony do współpracy z komputerem jako akcesorium.

Meets the essential requirements according to / Es entspricht den Anforderungen der Richtlinien / Splňuje tyto požadavky / Spĺňa tieto požadavky / Spełnia następujace wymagania:
EC Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU:

For EMC, Für EMC, Pro EMC, Pre EMC, Dla Kompatybilności elektromagnetycznej:
EN 55032:2012: Class B
EN 55024:2010 (EN61000-4-2:2008, EN61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, EN61000-4-8:2009)

For RoHS, Für RoHS, Pro RoHS, Pre RoHS, Dla RoHS:
2011/65/EU

and it is safety under conditions of standard application / und ist sicher bei standardmäßiger Nuttzung / a je bezpečný za podmínek obvyklého použití / a je bezpečný za podmienok obvyklého použitia / oraz jest produktem bezpiecznym przy standardowym wykorzystywaniu.

Additional information, Ergänzende Angaben, Doplňující informace, Doplňujúce informácie, Dodatkowe informacje:
Identification Mark, Identifikationskennzeichen, Identifikační značka, Identifikačná značka, Znak identyfikacyjny:

CE

Ostrava 9. 8. 2018

Ing. Lumír Kraina
Executive Name and Signature, Geschäftsführer, Jednatel, Konatel, Nazwisko osoby upowaznionej

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply within the limits of a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.