i-tec Thunderbolt 5 Triple Display Docking Station, M.2 slot, 6x USB, 2.5GLAN + Power Delivery 140W

OPIS PRODUKTU

Stacja dokująca nowej generacji oparta na technologii Thunderbolt™ 5, która wynosi wydajność, łączność i możliwości pracy z obrazem na zupełnie nowy poziom.

Dzięki przepustowości do 120 Gbps oraz obsłudze do trzech wyświetlaczy 8K zapewnia maksymalną przestrzeń roboczą dla wymagającej wielozadaniowości, pracy kreatywnej i zastosowań profesjonalnych. Bez problemu obsługuje wiele monitorów, szybkie transfery danych oraz zasilanie wydajnych laptopów z wykorzystaniem Power Delivery do 140 W – wszystko za pomocą jednego kabla.

Szeroki zestaw portów, w tym USB, 2.5Gb Ethernet, czytniki kart oraz slot M.2 NVMe dla ultraszybkiego rozszerzenia pamięci, przekształca stację dokującą w kompletną stację roboczą.

Pełna kompatybilność z Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 3/4, USB4 i USB-C zapewnia maksymalną elastyczność na różnych platformach.

Idealne rozwiązanie dla profesjonalistów oczekujących najwyższej wydajności, niezawodności i łączności w jednym kompaktowym urządzeniu.

CECHY PRODUKTU

- 1× port Thunderbolt™ 5 do podłączenia laptopa
- Power Delivery: do 140 W*
- **Porty wideo:**
- 2× Thunderbolt™ 5
  - Dane
  - Wideo

- 1× DP 2.1
- **Rozdzielczość:**
- **Urządzenie hosta Thunderbolt™ 5 z obsługą DisplayPort 1.4 i DSC:**
  - 1 monitor:
    - 1× TB5 lub DP → do 8K/60Hz lub 4K/240Hz

  - 2 monitory:
    - 2× TB5 → do 2× 8K/60Hz
    - 1× TB5 + 1× DP → do 2× 8K/60Hz lub 2× 4K/120Hz

  - 3 monitory:
    - 2× TB5 + 1× DP → do 3× 8K/30Hz lub 3× 4K/120Hz**

- **Urządzenie hosta USB4/Thunderbolt™ 3/4 z obsługą DisplayPort 1.4 i DSC:**
  - 1 monitor:
    - 1× TB5 lub DP → do 8K/60Hz lub 4K/120Hz

  - 2 monitory:
    - 2× TB5 → do 2× 4K/60Hz
    - 1× TB5 + 1× DP → do 2× 4K/60Hz

- **Urządzenie hosta USB-C z obsługą DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor:
    - 1× DP lub TB → do 4K/60Hz

- 2× USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), wsparcie BC 1.2 (szybkie ładowanie)
- 2× USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps), wsparcie BC 1.2 (szybkie ładowanie)
- 2× USB-A 2.0
- 1× Ethernet 2.5G LAN RJ-45, 10/100/1000/2500
- 1× czytnik kart SD (SD 4.0)
- 1× czytnik kart TF (microSD) (SD 4.0)
- 1× M.2 NVMe PCIe Gen 4×4 (maks. 7000 MB/s)
- 1× gniazdo audio 3,5 mm (combo)
- 1× wejście zasilania (20 V / 9 A, 180 W)
- Przycisk zasilania z diodą LED
- Obsługa blokady Kensington
- Kabel TB5 (100 cm)
- Systemy operacyjne: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
- Wymiary produktu: 215 × 100 × 30 mm
- Waga produktu: 360g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5

Wymagania Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5 z obsługą Power Delivery

Wymagania wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C/USB4 z obsługą DisplayPort Alt Mode lub Thunderbolt™ 3/4/5

Systemy operacyjne:

- Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

* Jeśli urządzenie obsługuje USB-C Power Delivery PD 3.1, możliwe jest ładowanie do 140 W (PD 3.0: 100 W)

** macOS obsługuje maks. 2 monitory (2× Thunderbolt 5 or DisplayPort + Thunderbolt 5)

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU I-TEC	OPIS PRODUKTU I EAN
TB5TRIPLEDOCKM2PD	i-tec Thunderbolt 5 Triple Display Docking Station, M.2 slot, 6x

	USB, 2.5GLAN + Power Delivery 140W EAN: 8595611707940
TB5TRIPLEDOCKM2PDUK	i-tec Thunderbolt 5 Triple Display Docking Station, M.2 slot, 6x USB, 2.5GLAN + Power Delivery 140W EAN: 8595611707957

Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB-C, USB4

Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Pozostałe funkcje	
Materiał obudowy	ABS
Wymiary produktu (DxSxW)	215 × 100 × 30 mm
Waga produktu (bez opakowania)	360g

Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca
- Kabel Thunderbolt™ 5 (100 cm)
- Instrukcja obsługi
- Zasilacz

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i–tec.pro. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 07.05.2026 10:29:59