i-tec USB-A Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Concentrateur Charging HUB vous offre 7 ports USB avec la fonction Plug & Play, ainsi qu'avec la recharge USB standard – c'est que le Concentrateur Charging HUB est capable de reconnaître automatiquement le branchement d'un périphérique qui doit être rechargé par l'intermédiaire de l'USB. Le Concentrateur Charging HUB dispose de 7 ports USB-A, ce qui vous rend possible de faire recharger jusqu'à 7 périphériques en même temps. L'interface USB 3.2 Gen 1 est particulièrement importante pour des transmissions des donnés de cartes mémoire et disques mémoire flash USB, chez lesquels la haute vitesse de transmission est mise en valeur. Un adaptateur d'alimentation externe, qui se trouve joint dans emballage, vous assurera une grande stabilité de la recharge par l'intermédiaire des ports USB, ainsi que du rendement de votre Concentrateur Charging HUB. Le rendement de la recharge de ce Concentrateur Charging HUB est jusqu'à 10 W sur un port.

Le Concentrateur Charging HUB n'a pas besoin d'installation des pilotes informatiques, vous n'avez qu'à le brancher à l'aide du câble USB sur votre ordinateur et, aussitôt après, vous pouvez l'utiliser tout de suite. Le Concentrateur Charging HUB dispose d'une protection incorporée contre surtensions pour protéger votre ordinateur en cas de court-circuit qui se produise sur des périphériques. Il est, bien sûr, compatible réversiblement avec l'USB 2.0. / 1.1.

L'installation du Concentrateur Charging HUB se déroule automatiquement du système sans besoin d'avoir les pilotes informatiques. Veuillez brancher, s'il vous plaît, le connecteur de l'adaptateur d'alimentation sur le Concentrateur Charging HUB et, après, veuillez connecter l'adaptateur à la prise de courant 230 V. Dans la suite, veuillez brancher le Concentrateur Charging HUB par l'intermédiaire du câble USB sur le port USB-A qui se trouve désoccupé à votre ordinateur portable / ordinateur de bureau (PC) et veuillez suivre les instructions qui s'afficheront sur l'écran d'affichage. Votre Concentrateur Charging HUB sera installé et affiché dans le Gestionnaire de périphérique en qualité de « Concentrateur Charging HUB USB général » et « Concentrateur Charging HUB USB général SuperSpeed ».

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x port USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbps) pour connexion à l'équipement
- 7x port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- Puissance de la charge aux ports USB jusqu'à 10 W
- 1x entrée d'alimentation (DC 12V/3A), contient une prise EU et UK
- Commutateur ON/OFF pour les ports
- Indicateurs LED
- Câble USB 3.2 Gen 1 transmission données, d'A vers B (100 cm)
- Protection de surtension et voltage
- OS: Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux
- Dimensions du produit: 115 x 53 x 24 mm
- Poids du produit: 125 g
- Dimensions de l'emballage: 139 x 117 x 55 mm
- Poids de l'emballage: 448 g

Configuration de l'équipement:

- Appareil avec un port USB-A, USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 disponible

Système d'exploitation:

- Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux

LES SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PIECE I-TEC	DESCRIPTION DU PRODUIT ET EAN
U3CHARGEHUB7	i-tec USB-A Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W EAN: 8595611702938
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Caractéristiques physiques	
Dimensions du produit	115 x 53 x 24 mm
Poids du produit (hors emballage)	125 g
Dimensions du paquet	139 x 117 x 55 mm
Poids du produit (y compris emballage)	448 g

Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie

Contenu de l'emballage

- Produit
- Câble USB 3.2 Gen 1 transmission données, d’A vers B (100 cm)
- L’adaptateur d’alimentation 36 W (câble 150 cm)
- Manuel d’utilisation
- Fiche de l'UE et du Royaume-Uni

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web i–tec.pro. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 09/02/2026 12:31:12