



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extienda su escritorio con una pantalla HDMI externa o conecte un proyector o TV con una interfaz HDMI. El docking station admite transmisión de video Ultra HD 4K con una resolución de hasta 3840×2160 @ 60Hz incluyendo audio.

El replicador de puertos también ofrece USB-C Power Delivery hasta 100 W, que está diseñado para alimentar una computadora portátil o tableta utilizando su adaptador de red original. El replicador de puertos también permite cargar los dispositivos USB móviles conectados como smartphones, lectores de libros electrónicos, reproductores multimedia, navegación y tabletas.

Tiene 3x puertos USB-A, 1x USB-C Power Delivery puerto, 1x lector de tarjetas SD y 1x lector de tarjetas microSD.

Conecte el replicador de puertos con un solo cable (14 cm) al puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt de la computadora y podrá comenzar a usarlo inmediatamente. La instalación del controlador es automática desde el sistema.

Este replicador de puertos es adecuado para su uso con todos los portátiles y otros dispositivos equipados con un conector USB-C (USB-C DisplayPort Alt mode). En caso de incompatibilidad, su nuevo producto i-tec puede no funcionar correctamente. Detalles de las especificaciones de su dispositivo, puerto USB, consulte el manual de su notebook / tableta / smartphone o la asistencia al cliente del fabricante de su dispositivo. Sin embargo, si no está seguro de si su dispositivo es totalmente compatible después de la verificación, comuníquese con nuestro departamento técnico a través de [support@itecproduct.com](mailto:support@itecproduct.com)

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1 cable USB-C integrado para la conexión al dispositivo (30 cm)
- Tecnología del replicador de puertos: [USB-C](#)
- Power Delivery: 100W
- Puertos de vídeo:
  - 1x HDMI

• **Resolución:**

• **Dispositivo host compatible con DisplayPort 1.4:**

- 1 monitor:
  - 1x HDMI → hasta 4K/60Hz
  - 1x HDMI → hasta 1080p/120Hz

- 1x puerto USB-C PD (solo power delivery)
- 3x puerto USB-A 3.2 Gen 2 (5 Gbps)
- 1x slot SD
- 1x slot microSD
- OS: Windows 10 / 11, macOS, iPadOS\* Android\*, ChromeOS, Linux
- Dimensiones del producto: 98 x 43 x 15 mm
- Peso del producto: 59 g
- Dimensiones del embalaje: 191 x 97 x 23 mm
- Peso del embalaje: 107 g

**Requisitos de hardware:**

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libre.

**Requisitos para la función Power Delivery:**

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libre compatible con Power Delivery

**Requisitos para la salida de vídeo:**

- Dispositivo con un puerto USB-C o USB4 libre compatible con el modo alternativo DisplayPort o un puerto Thunderbolt™ 3/4/5

**Sistema operativo:**

- Windows 10 / 11, macOS, iPadOS\* Android\*, ChromeOS, Linux

\* iPadOS, Android no son compatibles con la tecnología de transferencia de vídeo multipantalla, ni con la opción de pantalla extendida. Esto significa que cuando se conecta a un monitor externo, sólo se mostrará la pantalla reflejada. (No válido para androides con DEX y extensión Easy Projection)

## LAS ESPECIFICACIONES

| NÚMERO DE PIEZA DE I-TEC  | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO & EAN  |
|---|---|
| C31NANODOCKPD   | i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 100 W<br>EAN: 8595611702891  |
| Hardware  |   |
| Tipo de bus   | USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4   |
| Requisitos del sistema  |   |
| Sistema operativo   | Windows 10/11<br>macOS X<br>Android<br>Linux<br>Chrome OS R51 or later<br>Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation.<br>Firmware updates automatically. |
| Otra característica   |   |
| Dimensiones del producto (LxAxH)  | 98 x 43 x 15 mm   |
| Peso del producto (sin embalaje)  | 59 g  |
| Dimensiones de embalaje (LxAxH)   | 191 x 97 x 23 mm  |
| Peso del producto (con embalaje)  | 107 g   |
| Servicio postventa  |   |
| Período de garantía   | 2 años  |
| Soporte técnico   | Garantía de por vida  |
| contenidos del embalaje   |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Producto</li><li>• Manual</li></ul> |   |

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 07/02/2026 17:59:26