

## i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W

i-tec USB-A 3.0/USB-C 5K replicador de puertos para dos pantallas, 2x 4K 60Hz Vídeo, 2x HDMI, 2x Display Port, 1x GLAN Ethernet, 4x USB 3.0, 2x USB-C, 1x salida de Audio / micrófono, botón de inicio ON/OFF, Alimentación a través de USB-C (hasta 65W), Power Adapter 100W, Kensington Lock, para los portátiles, tabletas, Windows, Mac OS, Linux, Android, compatible con Thunderbolt 3



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Docking Station universal dual, compatible con portátiles USB 3.0, USB-C y Thunderbolt 3. Compatible con todas las marcas y plataformas de portátiles. Adecuado para innumerables escenarios de usuario, incluido el uso doméstico, SOHO, SMB y Enterprise. La solución perfecta para empresas con un patrimonio mixto de computadoras portátiles, que operan en un entorno de escritorio activo o que gestionan la transición de los ordenadores portátiles USB-A 3.0 a USB-C. Además de permitir la fácil conexión de todos los dispositivos USB y periféricos existentes a su ordenador portátil, la base cuenta con la última tecnología DisplayLink y brinda una entrega de energía de 65W USB-C a través de su puerto USB-C o Thunderbolt 3, para que pueda trabajar mientras carga su portátil a través de un solo cable USB.

#### Resumen de características

- Docking Station universal dual, compatible con portátiles USB 3.0, USB-C y Thunderbolt 3.
- Conecte hasta 2 pantallas 4K / 60Hz externas, o una sola 5K / 60Hz, a través de HDMI o DisplayPort.
- 4 puertos USB-A 3.0 (compatibles con 2.0) que incluyen 1 puerto de carga rápida (según las especificaciones BC 1.2), lo que facilita la conexión de todos los dispositivos USB y periféricos existentes.
- 2x USB-C 3.1 gen. 1 puerto de datos para conectar sus dispositivos USB-C y transferencia de datos de alta velocidad (5 Gbps), admite USB Hot-Swap.
- Cargue su ordenador portátil mientras trabaja con una entrega de energía de hasta 65W a través de su puerto USB-C o Thunderbolt 3.
- El puerto Gigabit Ethernet RJ-45 proporciona una conexión a Internet confiable, robusta y de alta velocidad, que admite velocidades de 10/100/1000 Mbps.
- Conectores de entrada / salida de audio en el panel frontal para la conexión de un altavoz o micrófono
- La ranura de bloqueo Kensington proporciona seguridad adicional, especialmente para aquellos que trabajan regularmente en oficinas compartidas o espacios públicos.
- Interruptor de encendido / apagado y ahorro de energía en el panel trasero.
- Compatible con Windows 7/8 / 8.1 / 10 32/64 bit, Mac OS X, Linux Ubuntu 14.04 / 16.04, Android 6 y versiones posteriores.
- Se suministra con una fuente de alimentación de calidad profesional de 100 W (20 V, 5 A) y un cable USB-C 3.1 de 90 cm con conectores USB-C y USB-A 3.0.

Si la estación de acoplamiento está conectada a través de USB 3.0, no se pueden cargar los portátiles ni las tabletas

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1x puerto USB-C para conectarse al dispositivo host con puerto USB-C o USB-A (se incluye el cable USB-C y el adaptador de USB-C a USB 3.0)
- Tecnología del replicador de puertos: [DisplayLink](#) + [USB-C PD](#)
- Power Delivery: 65W
- Puertos de vídeo:
  - 2x DisplayPort ([Soporte de DP++](#))
  - 2x HDMI
- Resolución:
  - 1 monitor - 1x DP → hasta 4K/60Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/60Hz
  - 1 monitor - 2x DP → hasta 5K/60Hz\*.
  - 2 monitores - 1x DP + 1x DP → hasta 2x 4K/60Hz
  - 2 monitores - 1x DP + 1x HDMI → hasta 2x 4K/60Hz
  - 2 monitores - 1x HDMI + 1x HDMI → hasta 2x 4K/60Hz
- 2x puerto USB-C 3.1
- 3x puerto USB 3.0
- 1x puerto USB 3.0 con soporte de carga rápida (BC 1.2)
- 1x puerto Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)
- 1x salida de audio de 3,5mm, 1x entrada de micrófono 3,5mm
- 1x entrada para la conexión (DC 20V/5A)
- Clonación de direcciones MAC: Sí (utilizando el software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Conmutador ON/OFF para encender y apagar la estación de acoplamiento
- Indicador LED
- Soporte para Kensington lock
- Cable USB-C con adaptador USB-C a USB-A (100cm)
- OS:
  - Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o posterior, Chrome OS R51 o posterior, Linux Ubuntu.
  - Instalación sencilla de controladores ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
  - Dimensiones del producto: 223 x 88 x 27 mm
  - Peso del producto: 338 g
  - Dimensiones del embalaje: 314 x 144 x 60 mm
  - Peso del embalaje: 1380 g

## REQUISITOS DE SISTEMA

### Requisitos de hardware:

- Dispositivo con un puerto USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre.

### Requisitos de Power Delivery:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre compatible con Power Delivery

### Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o posterior, Chrome OS R51 o posterior, Linux Ubuntu.

\* La resolución 5K solo es compatible con Windows

Si la estación de acoplamiento está conectada a través de USB 3.0, no se pueden cargar los portátiles ni las tabletas

## ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec	Descripción del producto & EAN
CADUA4KDOCKPDL	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W EAN: 8595611702754
CADUA4KDOCKPDLUK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W EAN: 8595611702761
<b>Hardware</b>	
Tipo de bus	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
<b>Puertos</b>	
USB 3.0 TYPE A	4
USB-C 3.1 DATA	2
HDMI	2
DISPLAY PORT	2
AUDIO	1
MIC	1
LAN RJ-45	1
DC POWER ADAPTER JACK	1
POWER DELIVERY	1
POWER DELIVERY MAX WATTAGE	65W
<b>Requisitos del sistema</b>	
Sistema operativo	Windows 10 macOS X Android 5 or later Linux Chrome OS R51 or later
<b>Otra característica</b>	
color	nero
Material	ABS
Dimensiones del producto (LxAxH)	223 x 88 x 27 mm
Peso del producto (sin embalaje)	338 g
Peso del producto (con embalaje)	1380 g
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	314 x 144 x 60 mm
<b>Servicio postventa</b>	
Período de garantía	2 años

Soporte técnico	garantía de por vida
<b>contenidos del embalaje</b>	
Producto	
Cable USB-C con adaptador USB-C a USB-A (100cm)	
Fuente de adaptador (cable DC 110cm, cable de entrada 170cm)	
Manual	

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 23.3.2023