

## i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station

i-tec USB 3.0 / USB-C 5K Universal Dual Docking Station, 2x 4K 60Hz Video, 2x HDMI, 2x Display Port, 1x Ethernet, 6x USB 3.0, 1x Audio/Mikrofon Jack, ON/OFF Schalter, Kensington Lock, für Notebooks, Tablets, Windows, Mac OS, Linux, Android, kompatibel mit Thunderbolt 3



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit dieser i-tec Universal Docking Station eine hervorragende Grafikauflösung von bis zu 5K / 60Hz zu erreichen, die zurzeit keine andere Docking Station in diesem Preisniveau anbietet. Die Docking Station wird über USB 3.0 Schnittstelle angeschlossen und deswegen wird die Aufladung von Notebooks und Tablet-PCs nicht unterstützt. Passen Sie Ihren Arbeitsplatz an und schließen Sie Ihr Lieblingszubehör an Ihr Notebook oder Tablet-PC mit USB-A 3.0 oder USB-C Schnittstelle an. Dank dieser Docking Station vermeiden Sie das ständige Anschließen und Abschalten aller Geräte, wenn Sie Ihr Notebook oder Tablet-PC mitnehmen. Einen weiteren Vorteil stellt auch größere Ordnung auf dem Arbeitstisch dar, von dem das unübersichtliche Kabelchaos dadurch verschwindet. Die Docking Station ist mit einem einzigen Kabel anzuschließen und kann gleich benutzt werden. Beide Verbindungskabel (USB-C auf C, USB-C auf A) gehören zum Lieferumfang. Die Treiber werden automatisch vom System Win 10 installiert, für andere Betriebssysteme laden Sie bitte die Treiber [hier](#) herunter. Genießen Sie das perfekte Erlebnis dank großem Bildschirm beim 4K / 60 Hz Filmanschaun, professionelle Grafikarbeit, Medienstreaming, Betrachten der Präsentationen oder Webseiten. Die Docking Station verfügt über vier Grafikausgänge, dank deren verschiedene Kombinationen von zwei Displays genutzt werden können. Es sind entweder 2x HDMI oder 2x Display Port oder 1x HDMI und 1x Display Port anzuschließen, immer mit Auflösung von bis zu 4K 4096x2160@60Hz. Beim Anschluss eines Bildschirms über 2 DP Kabel erreichen Sie die Auflösung von bis zu 5K 5120x2880@60Hz\*, die Grafikkarte in Ihrem Computer muss aber die 5K Auflösung unterstützen. Dank seiner eigenen leistungsfähigen Controller DL 6950 belastet die Docking Station Ihr Notebook oder Tablet-PC nicht. Die Docking Station verfügt auch über Audio Eingang / Ausgang, Gigabit Netzwerkkarte, sechs USB 3.0 Ports, KensingtonLock und ON/OFF Schalter. Außerdem zeichnet sie sich durch ein kompaktes und elegantes Design und passives Kühlungssystem.

Lange Produktbeschreibung: i-tec USB 3.0 / USB-C 5K Universal Dual Docking Station, 2x 4K 60Hz Video, 2x HDMI, 2x Display Port, 1x Ethernet, 6x USB 3.0, 1x Audio/Mikrofon Jack, ON/OFF Schalter, Kensington Lock, für Notebooks, Tablets, Windows, Mac OS, Linux, Android, kompatibel mit Thunderbolt 3

\* 5K-Auflösung wird nur von Windows unterstützt

Die Dockingstation unterstützt nicht das Aufladen von Laptops und Tablets.

### PRODUKTMERKMALE

- 1x USB-C Port für den Anschluss an ein Notebook mit USB-C oder USB-A Schnittstelle. Beide Kabel sind enthalten.
- Dockingstation-Technologie: [DisplayLink](#)
- Videoanschlüsse:
  - 2x Display Port ([DP++ Unterstützung](#))
  - 2x HDMI
- Auflösung:
  - 1 Monitor - 1x DP → bis zu 4K/60Hz
  - 1 Monitor - 1x HDMI → bis zu 4K/60Hz
  - 1 Monitor - 2x DP → bis zu 5K/60Hz\*
  - 2 Monitore - 1x DP + 1x DP → bis zu 2x 4K/60Hz
  - 2 Monitore - 1x DP + 1x HDMI → bis zu 2x 4K/60Hz
  - 2 Monitore - 1x HDMI + 1x HDMI → bis zu 2x 4K/60Hz
- 6x USB 3.0-Anschluss
- 1x Ethernet GLAN RJ-45-Anschluss (DisplayLink DL-6950)
- 1x 3,5 mm Audioausgang, 1x 3,5 mm Mikrofonanschluss
- 1x Netzanschluss (DC 20/2A)
- MAC-Adresse klonen: Ja (mit [i-tec Docker Pro](#) Software)
- WOL: S1, S2, S3
- ON/OFF Schalter für Einschalten / Ausschalten der Docking Station
- LED-Indikator
- Kensington Lock
- USB-C Kabel auf USB-C/USB-A (100cm)
- BS: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 oder höher, Chrome OS R51 oder höher, Linux Ubuntu
- Einfache Treiberinstallation ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Produktabmessungen: 223 x 88 x 27 mm
- Produktgewicht: 338 g
- Verpackungsabmessung: 314 x 144 x 60 mm
- Produktgewicht inkl. Verpackung: 900 g

## SYSTEMANFORDERUNGEN

### Hardware-Anforderungen:

- Gerät mit einem freien USB-A-, USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss

### Betriebssysteme:

- Windows 10 / 11, macOS, Android 5 oder höher, Chrome OS R51 oder höher, Linux Ubuntu

\* 5K-Auflösung wird nur von Windows unterstützt

Die Dockingstation unterstützt nicht das Aufladen von Laptops und Tablets.

## SPEZIFIKATION

| Produkt Nummer i-tec | Produktbeschreibung & EAN  |
|----------------------|--|
| CADUAL4KDOCK         | i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station<br>EAN: 8595611702051 |
| CADUAL4KDOCKUK       | i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station<br>EAN: 8595611702327 |

| Hardware                             |   |
|--------------------------------------|---|
| Anschlussart                         | USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4                                      |
| Ports                                |   |
| USB 3.0 TYPE A                       | 6   |
| HDMI                                 | 2   |
| DISPLAY PORT                         | 2   |
| AUDIO                                | 1   |
| MIC                                  | 1   |
| LAN RJ-45                            | 1   |
| DC POWER ADAPTER JACK                | 1   |
| Systemanforderungen                  |   |
| Betriebssystem                       | Windows 10/11<br>macOS X<br>Android 5 or later<br>Linux<br>Chrome OS R51 or later |
| Anderes                              |   |
| Farbe                                | grey  |
| Material                             | ABS   |
| Produktabmessungen (LxBxH)           | 223 x 88 x 27mm   |
| Produktgewicht (exkl. Verpackung)    | 338g  |
| Produktgewicht (inkl. Verpackung)    | 314 x 144 x 60mm  |
| Verpackungsabmessungen (LxBxH)       | 900g  |
| Service                              |   |
| Garantiezeit                         | 2 jahre   |
| Technische Unterstützung             | lebenslange   |
| Lieferumfang                         |   |
| Produkt                              |   |
| USB-C 3.1 zu USB-C und USB-A (90 cm) |   |
| Netzteil (DC Kabel 120 cm)           |   |
| Handbuch                             |   |

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 23.3.2023