

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station

i-tec USB-A 3.0/USB-C 5K replicador de puertos para dos pantallas, 2x 4K 60Hz Vídeo, 2x HDMI, 2x Display Port, 1x GLAN Ethernet, 6x USB 3.0, 1x salida de Audio / micrófono, botón de inicio ON/OFF, Kensington Lock, para los portátiles, tabletas, Windows, Mac OS, Linux, Android, compatible con Thunderbolt 3



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con este replicador de puertos (Dual Display Docking Station) universal de i-tec, obtiene una impresionante resolución gráfica de hasta 5K / 60Hz que ningún otro replicador o base de conexión ofrece en este rango de precios. El replicador de puertos se conecta a través de la interfaz USB 3.0 y, por lo tanto, no admite la carga de portátiles y tabletas.

Personalice su lugar de trabajo y conéctelo a su portátil o tableta con una interfaz USB-A 3.0 o USB-C de sus dispositivos favoritos. Gracias a esta replicador de puertos, evita conectar y desconectar constantemente todos los dispositivos cada vez que lleve consigo su portátil o tableta. También la ventaja es, mayor orden en el escritorio de trabajo, donde el desorden de cables desaparecerá. Es suficiente con conectar el replicador de puertos con un solo cable y puede empezar a usarlo inmediatamente. Se incluyen ambos cables de conexión (USB-C a C, USB-C a A). La instalación del controlador es automática desde Win 10, por favor descargue los controladores [aquí](#) para otros sistemas operativos.

Disfrute de una increíble experiencia de pantalla grande viendo películas de 4K / 60Hz, trabajo gráfico profesional, streaming de videos, visualización de presentaciones de diapositivas o sitios web. El replicador de puertos está equipado con cuatro salidas gráficas, que le permiten utilizar diferentes combinaciones de dos pantallas. Conecte 2x HDMI o 2x Display Port o 1x HDMI y 1x Display Port, siempre hasta 4K de resolución 4096x2160 @ 60Hz. Al conectar un solo monitor a través de 2 cables DP, puede alcanzar una resolución de hasta 5K 5120x2880 @ 60Hz*, pero la tarjeta gráfica de su computadora debe soportar una resolución de 5K. Con su propio potente controlador DL 6950, el replicador de puertos no sobrecarga su portátil o tableta.

El replicador de puertos también ofrece entrada / salida de audio, una tarjeta de red gigabit, seis puertos USB 3.0, Kensington Lock y un botón de inicio ON/OFF. Además, cuenta con un diseño compacto y elegante y un sistema de enfriamiento pasivo.

Descripción del producto largo: i-tec USB-A 3.0/USB-C 5K replicador de puertos para dos pantallas, 2x 4K 60Hz Vídeo, 2x HDMI, 2x Display Port, 1x GLAN Ethernet, 6x USB 3.0, 1x salida de Audio / micrófono, botón de inicio ON/OFF, Kensington Lock, para los portátiles, tabletas, Windows, Mac OS, Linux, Android, compatible con Thunderbolt 3

* La resolución 5K solo es compatible con Windows

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1x puerto USB-C para conectarse al dispositivo host con puerto USB-C o USB-A (se incluye el cable USB-C y el adaptador de USB-C a USB 3.0)
- Puertos de vídeo:
 - 2x Display Port
 - 2x HDMI
- Resolución:
 - 1 monitor - 1x Display Port → hasta 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/60Hz
 - 1 monitor - 2x Display Port → hasta 5K/60Hz*
 - 2 monitores - 1x Display Port + 1x Display Port → hasta 2x 4K/60Hz
 - 2 monitores - 1x Display Port + 1x HDMI → hasta 2x 4K/60Hz
 - 2 monitores - 1x HDMI + 1x HDMI → hasta 2x 4K/60Hz
- 6x puerto USB 3.0
- 1x puerto Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)
- 1x salida de audio de 3,5mm, 1x entrada de micrófono 3,5mm
- 1x entrada para la conexión (DC 20/2A)
- Conmutador ON/OFF para encender y apagar la estación de acoplamiento
- Indicador LED
- Soporte para Kensington lock
- Cable USB-C con adaptador USB-C a USB-A (100cm)
- OS: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, Android 5 o superior, Chrome OS R51 o superior
- Instalación sencilla de controladores ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Dimensiones del producto: 223 x 88 x 27mm
- Peso del producto: 338g
- Dimensiones del embalaje: 314 x 144 x 60mm
- Peso del embalaje: 900g

* La resolución 5K solo es compatible con Windows

REQUISITOS DE SISTEMA

Requisitos de hardware:

- Equipo con USB-A libre, USB-C o puerto Thunderbolt™ 3

Sistema operativo:

- Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, Android 5 o superior, Chrome OS R51 o superior

ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec	Descripción del producto & EAN
CADUAL4KDOCK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station EAN: 8595611702051
CADUAL4KDOCKUK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station EAN: 8595611702327
Hardware	
Tipo de bus	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3

Puertos	
USB 3.0 TYPE A	6
HDMI	2
DISPLAY PORT	2
AUDIO	1
MIC	1
LAN RJ-45	1
DC POWER ADAPTER JACK	1
Requisitos del sistema	
Hardware	Requisitos de hardware: Equipo con USB-A libre, USB-C o puerto Thunderbolt™ 3
Sistema operativo	Windows 7 / 8 / 8.1 /10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later Windows 10 - Instalación automática de controladores del sistema operativo. Otros sistemas operativos: instalación manual del controlador. El firmware se actualiza automáticamente.
Otra característica	
color	gris
Material	plástico
Dimensiones del producto (LxAxH)	223 x 88 x 27 mm
Peso del producto (sin embalaje)	338 g
Peso del producto (con embalaje)	900 g
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	314 x 144 x 60 mm
Servicio postventa	
Período de garantía	2 años
Soporte técnico	garantía de por vida
contenidos del embalaje	
Producto	
Cable USB-C con adaptador USB-C a USB-A (100cm)	
Fuente de adaptador (cable DC 120cm)	
Manual	

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web i-tec.cz. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 23.10.2019