i-tec Universal Charging Metal HUB 2xUSB-C + 2x USB-A Port + Power Delivery 85W

PRODUCT DESCRIPTION

Med den här hubben får du ytterligare 4 USB-portar (2x USB-A och 2x USB-C). Anslut ett externt tangentbord och en mus, överför data eller filmer från ett USB-minne med upp till 5 Gbps och ladda din bärbara dator/surfplatta med upp till 85 W. *

Hubben kräver inga drivrutiner för installation, anslut den bara med USB-C- eller USB-A-kabeln så kan du börja använda den direkt. Hubben har inbyggt överspänningsskydd för din dator i händelse av kortslutning på kringutrustning. Tack vare sin kompakta storlek och låga vikt kan du alltid ha den med dig i väskan - metallytan skyddar hubben från skador och repor.

** USB-C-laddare ingår ej.*

PRODUKTFUNKTIONER

- Integrerad 20 cm USB-C-kabel med USB-C till USB-A-adapter
- Strömförsörjning: upp till 85 W
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-C-port PD 100W (endast ingång för strömförsörjning*)
- LED-strömindikering
- OS: Windows 10/11, macOS, Linux, Android, ChromeOS, iPadOS
- Produktens mått: 106x30x21mm

- Produktens vikt: 55 g

Krav på hårdvara:

- Enhet med en tillgänglig USB-C-, USB4-, Thunderbolt™ 3/4/5- eller USB-A-port.

Krav på strömförsörjning:

- Enhet med en ledig USB-C-, USB4- eller Thunderbolt™ 3/4/5-port med Power Delivery-stöd.

Krav på operativsystem:

- Windows 10/11, macOS, Linux, Android, ChromeOS, iPadOS.

*USB-C-laddare ingår ej

SPECIFIKATIONER

PART NUMBER	PRODUCT DESCRIPTION & EAN
CAHUBMETAL2A2CPD	i-tec Universal Charging Metal HUB 2xUSB-C + 2x USB-A Port + Power Delivery 85W EAN: 8595611707247
Hardware	
Bus type	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-3.0, USB4
System Requirements	
Operating system	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Other features	
Product Dimensions	106 x 30 x 21 mm
Product Weight	55 g
Service	
Warranty period	2 years

Package contents

- Produkt
- Quick-start

For further information regarding setup or for answers to FAQ’s, please visit our website i–tec.pro.
Specifications are subject to change without notice.

Updated 09.02.2026 14:40:32