i-tec 140W Intelligent Multiport USB Charger

DESCRIZIONE PRODOTTO

Un caricabatterie potente e intelligente progettato per adattarsi ai tuoi dispositivi.
Con una potenza fino a 140 W e il supporto allo standard USB-C Power Delivery 3.1, alimenta senza sforzo laptop ad alte prestazioni mentre ricarica contemporaneamente altri dispositivi.

Grazie alle quattro porte (3× USB-C, 1× USB-A), puoi caricare comodamente più dispositivi contemporaneamente. Il caricabatterie rileva automaticamente i dispositivi collegati e distribuisce in modo intelligente la potenza per garantire sempre una ricarica ottimale. I dispositivi con basso livello di batteria vengono prioritizzati e ricevono la massima potenza disponibile.

Il display integrato offre una panoramica immediata della potenza totale, del carico per porta e del tempo di ricarica. Il controllo touch intuitivo consente di regolare facilmente la visualizzazione in base alle proprie esigenze.

A differenza dei classici caricabatterie da presa, questo modello utilizza un cavo di alimentazione, ampliando notevolmente le possibilità di posizionamento. Puoi collocarlo comodamente sulla scrivania o nello spazio di lavoro, anche se la presa è più distante, garantendo massimo comfort e flessibilità nell'uso quotidiano.

La protezione avanzata contro surriscaldamento, sovratensione, sovraccarico e cortocircuiti garantisce un funzionamento sicuro e stabile anche a pieno carico.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Connessione tramite cavo di alimentazione (maggiore flessibilità di posizionamento rispetto ai caricabatterie da presa)
- Ingresso: AC 100–240 V, 50–60 Hz, max. 2,5 A
- Potenza di uscita: 140 W (per dispositivi compatibili con PD 3.1)*
- Corrente di uscita USB-C: fino a 5 A
- Tensione di uscita USB-C: DC 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 20,0 V / 28,0 V
- Efficienza: >83 %
- 3× porte USB-C
- 1× porta USB-A
- Uscita USB-C C1/C2: 5,0 V⊠3 A; 9,0 V⊠3 A; 12,0 V⊠3 A; 15,0 V⊠3 A; 20,0 V⊠5 A; 28,0 V⊠5 A (max. 140 W)
- Uscita USB-C C3: 5,0 V⊠3 A; 9,0 V⊠3 A; 12,0 V⊠5 A; 20,0 V⊠1,5 A (max. 30 W)
- Uscita USB-A: 5,0 V⊠3 A; 9,0 V⊠3 A; 12,0 V⊠5 A; 20,0 V⊠1,5 A (max. 30 W)
- **Combinazioni di ricarica multiporta (valori massimi):**
  - C1+C2: 65 W + 65 W
  - C1+C3 o C2+C3: 100 W + 30 W
  - C1+A o C2+A: 100 W + QC 30 W
  - C1+C2+C3: 65 W + 45 W + 30 W
  - C1+C2+A: 65 W + 45 W + QC 30 W
  - C1+C3+A o C2+C3+A: 100 W + 12 W + 12 W
  - C1+C2+C3+A: 65 W + 45 W + 12 W + 12 W

- **Prioritizzazione automatica della ricarica per dispositivi con basso livello di batteria**
- Display intelligente (controllo touch):
  - Potenza totale (W)
  - Potenza per porta (W)
  - Indicazione della protezione termica
  - Tempo di ricarica
  - Rotazione del display

- **Protezione intelligente contro il surriscaldamento: il sistema monitora continuamente il carico termico e attiva i raffreddamento attivo quando viene superata una soglia definita.**
- Protezione contro sovracorrente, sovratensione e cortocircuito
- Temperatura di esercizio: da 0 °C a 40 °C
- Umidità relativa: 10 % – 90 % (senza condensa)
- Dimensioni: 75,5 × 69,5 × 36,5 mm
- Peso: 348 g

*Se il tuo laptop o tablet supporta lo standard più recente USB-C Power Delivery 3.1, il caricabatterie può fornire fino a 140 W. I dispositivi compatibili con PD 3.0 sono limitati a 100 W.

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
CHARGER-INTG140W	i-tec 140W Intelligent Multiport USB Charger EAN: 8595611708015
CHARGER-INTG140WUK	i-tec 140W Intelligent Multiport USB Charger EAN: 8595611708022
Hardware	
Tipo bus	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB-C, USB-3.0, USB4
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Altre caratteristiche	
Materiale	ABS
Dimensioni prodotto (LxPxA)	75.5 × 69.5 × 36.5 mm
Peso prodotto (senza imballo)	348g
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	A vita
Contenuto confezione	

- Caricabatterie
- Cavo di alimentazione (EU/UK)
- Manuale utente

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web i–tec.pro. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 07/05/2026 10:23:52